3bymesa

Www.3bymesa.es

Tlfno: +34 91 870 37 71

MANUAL DE CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN


EQUIPO SOSCOM

(Sistema de rescate de ascensores)



Insertar la tarjeta SIM con la ranura hacia el exterior del equipo en el compartimento indicado como **SIM**.


Asegurarse que la tarjeta SIM está totalmente insertada.






Conectar la antena en el conector SMA identificado como **ANT** girando la tuerca hasta que esta se encuentre bien fijada


Conectar el cable que une el equipo con la placa AUDIOPICTO. (conectar solo a AUDIOPICTO, **NO A OTRO DISPOSITIVO**)






Conectar el otro extremo a la placa AUDIOPICTO.

Conectar el pulsador (**libre de tensión**) en el conector PUL1 (no incluido en el equipo)






Se puede ajustar al volumen deseado mediante el regulador

Se debe elegir la lógica del pulsador poniendo el jumper en la posición NOR para pulsadores normalmente abierto, y en la posición INV en pulsadores normalmente cerrados

Abrir la tapa y poner el interruptor a ON.





Cuando se encuentre conectado, se encenderá el equipo (Los LEDs se iluminan). Cuando la tarjeta SIM se registre en la red el LED rojo situado en la ranura de la tarjeta SIM, empezará a parpadear.


Frecuencia parpadeo	Cobertura
encendido	Excelente
1 / 1 seg	Buena
1 / 3 seg	Mala
1 / 5 seg	Sin datos
apagado	No llama

(Solo en equipos con datos) Una vez registrado en la red, el equipo indicará la cobertura que tiene mediante el otro **LED rojo**, situado en el exterior de la ranura de la SIM. Según la velocidad de parpadeo indica la cobertura (ver tabla)

Cerrar la tapa y conectar el cable de alimentación a la red electrica de acuerdo a la tabla.

MARRÓN	AZUL	AMARILLO-VERDE
Fase (vivo)	Neutro	Tierra

*Para su protección y la del equipo, es **obligatorio** conectar a tierra el cable indicado según la normativa vigente.



El LED amarillo, el más cercano a FSOS, lucirá cuando tenga alimentación alterna.

El equipo ya está configurado de fábrica para realizar la llamada a su número de emergencias. Puede comprobar el correcto funcionamiento realizando una llamada.

Ante cualquier problema, no dude en llamar al nuestro servicio técnico.

Visite http://www.3bymesa.es para más información sobre este y otros equipos.